Shopify Ödeme Sistemi Kurulumu: iyzico ile Adım Adım

Türkiye'de Shopify ödeme altyapısı, işlem ücretleri ve iyzico kurulumu

Shopify Payments'ın desteklendiği ülkeler listesinde Türkiye yok. Türkiye merkezli mağaza kartlı ödemeyi iyzico gibi üçüncü taraf bir sağlayıcıyla alır ve Shopify bu satışlardan plana göre üçüncü taraf işlem ücreti keser.

Plan	Shopify üçüncü taraf işlem ücreti
Basic	%2
Grow	%1
Advanced	%0,6
Plus	%0,2

iyzico kurulumu (iyzico belgelerine göre)

1. iyzico panelinde Ayarlar > Üye İşyeri Ayarları'ndan API ve güvenlik anahtarını alın.
2. Shopify'da Ayarlar > Ödemeler > Ödeme yöntemi ekle'ye gidin.
3. Sağlayıcı aramasına "iyzico" yazın, etkinleştirin ve Bağlan'a basın.
4. Anahtarları iyzico ekranına yapıştırıp bağlantıyı tamamlayın.
5. Kredi ve banka kartı seçeneğini etkinleştirin.

Kontrol listesi

- iyzico başvurusunu tema çalışmasıyla aynı hafta başlatın.
- Gerçek kartla küçük tutarlı test siparişi verin ve iade edin.
- Komisyon, taksit, para çekme süresi ve iade akışını sözleşmede netleştirin.
- Shopify işlem ücretini bütçeye ekleyin; ciro arttıkça plan yükseltmeyi değerlendirin.

Kaynaklar: help.shopify.com (Shopify Payments ülkeleri, üçüncü taraf sağlayıcılar), docs.iyzico.com (Shopify kurulumu), shopify.com/pricing.